

УДК 517.97

**РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ НЕЛИНЕЙНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ УПРУГИХ КОЛЕБАНИЙ,
ОПИСЫВАЕМЫХ ФРЕДГОЛЬМОВЫМИ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМИ УРАВНЕНИЯМИ,
С ПОДВИЖНЫМ ТОЧЕЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ**

У.Э. Дуйшеналиева

Исследована задача оптимального управления упругими колебаниями, описываемыми фредгольмовыми интегро-дифференциальными уравнениями в случае, когда колебания происходят под действием точечного подвижного источника.

Ключевые слова: функционал; оптимальное управление; нелинейное интегральное уравнение; принцип сжимающих отображений; оптимальный процесс.

**SOLUTION OF THE NONLINEAR OPTIMIZATION TASK OF ELASTIC OSCILLATIONS
DESCRIBED BY FREDHOLM INTEGRO-DIFFERENTIAL EQUATIONS
WITH THE MOVABLE POINT CONTROL**

U.E. Duyshenalieva

It was investigated the problem of optimal control of elastic oscillations, described by integro-differential equations when oscillations occur under the movable point control.

Keywords: functional; optimal control; nonlinear integral equation; contraction mapping principle; optimal process.

Постановка нелинейной задачи оптимального управления. Рассмотрим задачу минимизации обобщенного квадратичного функционала

$$I[u] = \int_0^1 [v(T, x) - \xi(x)]^2 dx + \beta \int_0^T p^2[t, u(t)] dt, \quad \beta > 0. \quad (1)$$

на множестве решений краевой задачи

$$v_{tt} = v_{xx} + \lambda \int_0^T K(t, \tau) v(\tau, x) d\tau + \delta(x - x_0(t)) f[t, u(t)], \quad (t, x) \in Q \quad (2)$$

$$v(0, x) = \psi_1(x), \quad v_t(0, x) = \psi_2(x), \quad 0 < x < 1, \quad (3)$$

$$v_x(t, 0) = 0, \quad v_x(t, 1) + \alpha v(t, 1) = 0, \quad 0 < t \leq T, \quad (4)$$

где $K(t, \tau)$ – заданная функция, которая определена в области $D = \{0 \leq t \leq 1, 0 \leq \tau \leq 1\}$ и удовлетворяет условию

$$\int_0^T \int_0^T K^2(t, \tau) d\tau dt = K_0 < \infty, \quad (5)$$

т. е. $K(t, \tau) \in H(D)$; $\xi(x) \in H(0, 1)$, $\psi(x) \in H(0, 1)$ – заданные функции; $f[t, u(t)] \in H(0, T)$ – заданная функция внешнего источника, которая нелинейно зависит от функции управления $u(t) \in H(0, T)$ и удовлетворяет условию

$$f_u[t, u(t)] \neq 0, \quad \forall t \in (0, T); \quad (6)$$

$\delta(x)$ – дельта-функция Дирака; $x_0(t)$ – заданная функция, которая описывает закон движения точки приложения внешней силы и принимает значения от 0 до 1; λ – параметр; T – фиксированный момент времени, постоянная $\alpha > 0$; $H(Y)$ – гильбертово пространство квадратично суммируемых функций, определенных на множестве Y .

Эта работа является продолжением статьи [1]. Поэтому здесь сохранены те же обозначения. В [1] было установлено, что оптимальное управление определяется из соотношения

$$2\beta \frac{p[t, u(t)] \cdot p_u[t, u(t)]}{f_u[t, u(t)]} = \omega(t, x_0(t)).$$

Подставляя сюда выражение для $\omega(t, x_0(t))$ из работы [1], имеем равенство

$$\beta \frac{p[t, u(t)] p_u[t, u(t)]}{f_u[t, u(t)]} = \sum_{n=1}^{\infty} G_n(T, t, \lambda) \left[h_n - \int_0^T E_n(T, \tau, \lambda) f[\tau, u(\tau)] d\tau \right], \quad (7)$$

которое является нелинейным интегральным уравнением относительно оптимального управления $u(t)$.

Однозначную разрешимость уравнения (7) исследуем согласно методике, разработанной проф. А. Керимбековым [2]. Положим:

$$\beta \frac{p[t, u(t)] p_u[t, u(t)]}{f_u[t, u(t)]} = q(t). \quad (8)$$

Это равенство, в силу условия [1]

$$f_u[t, u(t)] \left(\frac{p[t, u(t)] p_u[t, u(t)]}{f_u[t, u(t)]} \right)_u > 0$$

однозначно разрешается относительно $u(t)$ (см. теорему о неявно заданной функции [3]), т. е. существует функция φ , такая, что

$$u(t) = \varphi[t, q(t), \beta]. \quad (9)$$

Уравнение (7) с учетом (8), (9) перепишем в виде

$$q(t) = \sum_{n=1}^{\infty} G_n(T, t, \lambda) \left[h_n - \int_0^T E_n(T, \tau, \lambda) f[\tau, \varphi(\tau, q(\tau), \beta)] d\tau \right] \quad (10)$$

или в операторной форме

$$q = G[q(t)] = h - G_0[q], \quad (11)$$

где

$$h = h(t) = \sum_{n=1}^{\infty} G_n(T, t, \lambda) h_n, \quad (12)$$

$$G_0[q] = \sum_{n=1}^{\infty} G_n(T, \tau, \lambda) \int_0^T E_n(T, \tau, \lambda) f[\tau, \varphi(\tau, q(\tau), \beta)] d\tau \quad (13)$$

Лемма 1. Пусть для функций $f(t, u(t))$ и $p(t, u(t))$ выполнено условие

$$\mu_0 = \sup_{t \in (0, T)} \left(\frac{p_u(t, u(t))}{f_u(t, u(t))} \right).$$

Тогда функция $q(t)$ является элементом гильбертова пространства $H(0, T)$, т. е. $q(t) \in H(0, T)$.

Доказательство. Утверждение леммы следует из неравенства

$$\begin{aligned} \int_0^T q^2(t) dt &= \beta^2 \int_0^T \left(\frac{p[t, u(t)] p_u[t, u(t)]}{f_u[t, u(t)]} \right)^2 dt = \\ &= \beta^2 \int_0^T \frac{1}{f_u^2[t, u(t)]} p_u^2[t, u(t)] p^2[t, u(t)] dt = \beta \mu_0^2 \int_0^T p^2[t, u(t)] dt < \beta \mu_0^2 \|p[t, u(t)]\|_{H(0, T)}^2 < \infty. \end{aligned}$$

Лемма 2. Функция $h(t)$ является элементом гильбертова пространства $H(0, T)$, т. е. $h(t) \in H(0, T)$.

Доказательство. Утверждение леммы следует из неравенства:

$$\begin{aligned} \int_0^T h^2(t) dt &= \int_0^T \left(\sum_{n=1}^{\infty} G_n(T, t, \lambda) h_n \right)^2 dt \leq \int_0^T \sum_{n=1}^{\infty} G_n^2(T, t, \lambda) \sum_{n=1}^{\infty} h_n^2 dt \leq \\ &\leq \int_0^T \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{z_n(x_0)}{\lambda_n} \left[\sin \lambda_n(T-t) + \lambda \int_0^T p_n(s, t, \lambda) \sin \lambda_n(T-s) ds \right] \right)^2 \times \sum_{n=1}^{\infty} \left(\xi_n - \psi_{1n} \left[\cos \lambda_n T + \lambda \int_0^T R_n(t, s, \lambda) \cos \lambda_n s ds \right] \right) dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & -\frac{\psi_{2n}}{\lambda_n} \left[\sin \lambda_n T + \lambda \int_0^T R_n(t, s, \lambda) \sin \lambda_n s ds \right]^2 dt \leq \int_0^T \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{\lambda_n^2} \cdot 2 \left[1 + \lambda^2 \int_0^T p_n^2(s, t, \lambda) ds \cdot \int_0^T \sin^2 \lambda_n (T-s) ds \right] \times \\
 & \times \sum_{n=1}^{\infty} 3 \left(\xi_n^2 + 2\psi_{1n}^2 \left[1 + \lambda^2 \int_0^T R_n^2(t, s, \lambda) ds \cdot \int_0^T \cos^2 \lambda_n s ds \right] + 2 \frac{\psi_{2n}^2}{\lambda_n^2} \left[1 + \lambda^2 \int_0^T R_n^2(t, s, \lambda) ds \cdot \int_0^T \sin^2 \lambda_n s ds \right] \right) dt \leq \\
 & \leq T \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{\lambda_n^2} \left[1 + \frac{\lambda^2 K_0 T^2}{(\lambda_n - |\lambda| \sqrt{K_0 T^2})^2} \right] \cdot \sum_{n=1}^{\infty} 3 \left(\xi_n^2 + 2\psi_n^2 \left[1 + \frac{\lambda^2 K_0 T^2}{(\lambda_n - |\lambda| \sqrt{K_0 T^2})^2} \right] + 2 \frac{\psi_{2n}^2}{\lambda_n^2} \left[1 + \frac{\lambda^2 K_0 T^2}{(\lambda_n - |\lambda| \sqrt{K_0 T^2})^2} \right] \right) \leq \\
 & \leq 12T \left[1 + \frac{\lambda^2 K_0 T^2}{(\lambda_1 - |\lambda| \sqrt{K_0 T^2})^2} \right] \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\lambda_n^2} \left\{ \|\xi(x)\|_{H(0,1)}^2 + 2 \left[1 + \frac{\lambda^2 K_0 T^2}{(\lambda_1 - |\lambda| \sqrt{K_0 T^2})^2} \right] \times \left(\|\psi_1(x)\|_{H(0,1)}^2 + \frac{1}{\lambda_1^2} \|\psi_2(x)\|_{H(0,1)}^2 \right) \right\},
 \end{aligned}$$

которое установлено непосредственным вычислением.

Лемма 3. Оператор $G_0[q]$ переводит пространство $H(0, T)$ в себя.

Доказательство. Непосредственным вычислением имеем соотношение

$$\begin{aligned}
 & \int_0^T G_0^2[q(t)] dt = \int_0^T \left(\sum_{n=1}^{\infty} G_n(T, t, \lambda) \int_0^T E_n(T, \tau, \lambda) f(\tau, \varphi[\tau, q(\tau), \beta]) d\tau \right)^2 dt \leq \\
 & \leq \int_0^T \sum_{n=1}^{\infty} G_n^2(T, t, \lambda) \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^T E_n^2(T, \tau, \lambda) d\tau \cdot \int_0^T f^2(\tau, \varphi[\tau, q(\tau), \beta]) d\tau dt \leq \\
 & \leq \int_0^T \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{\lambda_n^2} \left[1 + \frac{\lambda^2 K_0 T^2}{(\lambda_n - |\lambda| \sqrt{K_0 T^2})^2} \right] \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^T \frac{z_n^2(x_0(\tau))}{\lambda_n^2} \varepsilon_n^2(T, \tau, \lambda) d\tau \times \|f(\tau, \varphi[\tau, q(\tau), \beta])\|_{H(0,T)}^2 dt \leq \\
 & \leq 4T \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\lambda_n^2} \left[1 + \frac{\lambda^2 K_0 T^2}{(\lambda_n - |\lambda| \sqrt{K_0 T^2})^2} \right] \times \|f(\tau, \varphi[\tau, q(\tau), \beta])\|_{H(0,T)}^2 dt \leq 4T \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\lambda_n^2} \left[1 + \frac{\lambda^2 K_0 T^2}{(\lambda_n - |\lambda| \sqrt{K_0 T^2})^2} \right] \times \\
 & \times \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{\lambda_n^2} \left[\sin \lambda_n (T - \tau) + \lambda \int_{\tau}^T R_n(t, s, \lambda) \sin \lambda_n (s - \tau) ds \right]^2 d\tau \|f[t, u(t)]\|_{H(0,T)}^2 \leq \\
 & \leq 8T \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\lambda_n^2} \left[1 + \frac{\lambda^2 K_0 T^2}{(\lambda_n - |\lambda| \sqrt{K_0 T^2})^2} \right] \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{\lambda_n^2} \left[1 + \frac{\lambda^2 K_0 T^2}{(\lambda_n - |\lambda| \sqrt{K_0 T^2})^2} \right] \|f[t, u(t)]\|_{H(0,T)}^2 \leq \\
 & \leq 16T \left[1 + \frac{\lambda^2 K_0 T^2}{(\lambda_1 - |\lambda| \sqrt{K_0 T^2})^2} \right]^2 \left(\frac{1}{\lambda_1^2} + \frac{1}{6} \right) \|f[t, u(t)]\|_{H(0,T)}^2 < \infty
 \end{aligned}$$

из которого следует утверждение леммы.

Лемма 4. Пусть выполнены условия

$$\|f[t, u(t)] - f[t, \bar{u}(t)]\|_{H(0,T)} \leq f_0 \|u(t) - \bar{u}(t)\|_{H(0,T)}, \quad f_0 > 0$$

$$\|\varphi[\tau, q(t), \beta] - \varphi[\tau, \bar{q}(t), \beta]\|_{H(0,T)} \leq \varphi_0(\beta) \|q(t) - \bar{q}(t)\|_{H(0,T)}, \quad \varphi_0(\beta) > 0.$$

Тогда при выполнении условия

$$\gamma = 4\sqrt{T} \left[1 + \frac{\lambda^2 K_0 T^2}{(\lambda_1 - |\lambda| \sqrt{K_0 T^2})^2} \right] \left(\frac{1}{\lambda_1^2} + \frac{1}{6} \right) f_0 \varphi_0(\beta) < 1$$

оператор $G[q]$ является сжимающим.

Доказательство. Поскольку

$$\|G[q] - G[\bar{q}]\|_{H(0,T)} = \|h - G_0[q] - h + G_0[\bar{q}]\|_{H(0,T)} = \|G_0[q] - G_0[\bar{q}]\|_{H(0,T)},$$

то утверждение леммы следует из неравенства

$$\|G_0[q] - G_0[\bar{q}]\|_{H(0,T)} \leq \left\{ 4\sqrt{T} \left[1 + \frac{\lambda^2 K_0 T^2}{(\lambda_1 - |\lambda| \sqrt{K_0 T^2})^2} \right] \left(\frac{1}{\lambda_1^2} + \frac{1}{6} \right) f_0 \varphi_0(\beta) \right\} \|q(t) - \bar{q}(t)\|_{H(0,T)},$$

которое доказывается непосредственными вычислениями (см. доказательство леммы 3).

ТЕОРЕМА. При выполнении условий Лемм 1–4 операторное уравнение (11) имеет единственное решение в гильбертовом пространстве квадратично суммируемых функций $H(0,T)$.

Доказательство. При выполнении условий лемм 1–4 имеет место принцип сжимающих отображений, т. е. оператор $G[\cdot]$ переводит полное метрическое пространство $H(0,T)$ в себя, и является сжимающим. Поэтому оператор $G[\cdot]$, согласно известной теореме [3] о принципе сжимающих отображений, имеет единственную неподвижную точку, которая является решением операторного уравнения (11).

Решение операторного уравнения (11) строится методом последовательных приближений по следующей схеме:

$$q_n = G[q_{n-1}] = h - G_0[q_{n-1}] \quad n = 1, 2, 3, \dots,$$

и точное решение определяется по формуле

$$q^0(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} q_n(t).$$

Имеет место оценка

$$\begin{aligned} \|q^0(t) - q_n(t)\|_{H(0,T)} &= \|G[q^0(t)] - G[q_n(t)]\|_{H(0,T)} = \|h - G_0[q^0(t)] - h + G_0[q_n(t)]\| = \\ &= \|G_0[q^0(t)] - G_0[q_n(t)]\|_{H(0,T)} \leq \frac{\gamma^n}{1-\gamma} \|G[q_0(t)] - q_0(t)\|_{H(0,T)} = \frac{\gamma^n}{1-\gamma} \|h - G_0[q_0(t)] - q_0(t)\|_{H(0,T)}, \end{aligned}$$

которая позволяет определить номер приближения, обеспечивающего заданную точность σ , т. е. номер приближения может быть определен из неравенства

$$\frac{\gamma^n}{1-\gamma} \|h - G_0[q_0] - q_0\|_{H(0,T)} \leq \sigma.$$

Заметим, что в силу произвольности функции $q_0(t)$ можно положить $q_0(t) = h(t)$. Тогда имеет место оценка

$$\|q^0(t) - q_n(t)\|_{H(0,T)} \leq \frac{\gamma^n}{1-\gamma} \|G_0[h(t)]\|_{H(0,T)}, \quad (14)$$

которая чаще применяется на практике.

Подставляя найденное решение $q^0(t)$ в (9), находим оптимальное управление

$$u^0(t) = \varphi[t, q^0(t), \beta], \quad (15)$$

которое является решением нелинейного интегрального уравнения (7).

Построение решения нелинейной задачи оптимизации. После определения оптимального управления, соответствующее оптимальному управлению $u^0(t)$, решение краевой задачи находим по формуле (см. [1])

$$v^0(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\lambda \int_0^t R_n(t, s, \lambda) a_n^0(s) ds + a_n^0(t) \right) z_n(x), \quad (16)$$

где

$$a_n^0(t) = \psi_{1n} \cos \lambda_n t + \frac{1}{\lambda_n} \psi_{2n} \sin \lambda_n t + \frac{1}{\lambda_n} \int_0^t \sin \lambda_n(t-\tau) z_n(x_0(\tau)) f[\tau, u^0(\tau)] d\tau.$$

Это решение называется *оптимальным процессом*.

Зная оптимальное управление и оптимальный процесс, минимальное значение функционала (1) вычислим по формуле

$$I[u^0(t)] = \int_0^1 [v^0(T, x) - \xi(x)]^2 + \beta \int_0^T p^2[t, u^0(t)] dt.$$

Найденная тройка $(u^0(t), v^0(t, x), I(u^0))$ определяет полное решение задачи нелинейной оптимизации (1)–(6).

Литература

1. Керимбеков А. Задача подвижного точечного управления упругими колебаниями, описываемыми фредгольмовыми интегро-дифференциальными уравнениями / А. Керимбеков, У. Дуйшеналиева // Вестник КРСУ. 2016. Том 16. № 5.
2. Керимбеков А. Нелинейное оптимальное управление линейными системами с распределенными параметрами: автореф. дис... д-ра физ.-мат. наук / А. Керимбеков. Бишкек, 2003. 21 с.
3. Люстерник Л.А. Элементы функционального анализа / Люстерник Л.А., Соболев В.И. М.: Наука, 1965. 520 с.